

Alarme radio pour matériels incendie

Fiche produit

IARM0001

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



Cordia



Radio



Flash



Sonore



- Pas de paramétrage nécessaire.
- Reconnaissance automatique des alarmes présentes dans le réseau.
- Flash lumineux intégré
- Fonction répéteur.

Émet une alarme sonore et visuelle en cas d'utilisation des équipements de sécurité incendie.
Compatible avec le logiciel de supervision Vision Touch.
La fonction radio permet le report de l'alarme au niveau du PC sécurité.

Application

Protection des matériels incendie.

Mise en situation



Produit complémentaire

- Pack Vision Touch (IPLS8101).



Alarme radio pour matériels incendie

Fiche produit

IARM0001

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-control.fr



Caractéristiques techniques

Référence	IARM0001
Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Permanent
Déclenchement	Par câble acier gainé PVC L.70 cm
Contrôle de la puissance du signal radio	Oui
Contrôle de l'état des piles	Oui
Flash lumineux	Intégré par 4 Leds 6 candelas
Fonction répéteur	Intégrée
Portée maxi	100 m
Fréquence	868 MHz
Alimentation	2 piles 1,5 V fournies, Réf. APIA1514
Autonomie	1 an en veille + 1 heure en alarme
Indice de protection	IP 41
Dimensions	L.192 x H.153 x P.53 mm